# 2X-AF2-FB-PRT-P

## Adressierbare Brandmeldezentrale mit Benutzeroberfläche mit Feuerwehrsteuerung und Drucker, 2 Ringe, mit größerem Netzteil




## Einzelheiten

- Eingebauter Thermodrucker mit Papierwechsel von vorne
- 2 Hochleistungsringe, erweiterbar auf 4 mit 500 mA pro Ring
- Hochleistungsring-PAK zur Erhöhung der Ringleistung von 500 mA auf 800 mA
- Bis zu 512 Meldegruppen mit Feuerwehr- und Brandschutzsteuerung und 300 Ausgangsgruppen
- Bis zu 40 LED-Meldegruppenanzeigen für Brand und Störung mit viel Platz für Text
- Automatische Konfiguration, Setup-Assistenten und standardmäßige regionale Setup-Modi
- Ethernet-Anschluss mit TCP/IP für Ferndiagnose, Wartung und Programmierung
- EN54-konformes grafisches LCD mit Symbolen und bis zu 256 Meldegruppen
- Verbesserter Jog Dial mit 4 Softbuttons für eine einfache und intuitive Benutzersteuerung
- Ästhetisches, ansprechendes Design mit robuster lackierter Stahltür
- Tür und Chassis lassen sich für eine schnelle und saubere Installation leicht abnehmen
- Alle Anschlüsse steckbar
- Bis zu 72 Stunden Standby-Zeit und 30 Minuten Alarm
- Zusätzlicher 24-VDC-Versorgungsausgang mit Reset-Unterstützung
- 3 USB-Anschlüsse mit Speicherstick-Unterstützung und RS232 für Druckerunterstützung
- Kommunikation über die UltraSync-Cloud mit dem EN 54-21 UC240 UltraSync-Kommunikator
- Integration in die Managementsoftware ATS8600, ermöglicht die

## Allgemein

Die neuen Brandmeldesysteme der 2X-A-Serie bringen die Geschwindigkeit und Funktionalität einer intelligenten High-End-Verarbeitung in kleine bis mittelgroße adressierbare Anwendungen. Basierend auf der Erfahrung der 2X-Serie und mit vollständiger Abwärtskompatibilität verfügt der neue 2X-A über ein attraktives, modernes Design, das zu jeder Einrichtung passt. Mit verbesserter Robustheit, hergestellt aus Metall, Spezialkunststoffen und einfacher Elektronikentnahme ermöglicht es das Lackieren in jeder Farbe. Die wichtigsten Bedienelemente sind über ein verbessertes und robustes Jog-Dial leicht zu erreichen.

Mit einer Hochleistungs-Ring-adressierbaren Erkennung, einer vollständigen Palette leicht konfigurierbarer Optionskarten und Module sowie USB- und Ethernet®-Konnektivität bieten diese schnell konfigurierbaren Systeme eine Vielseitigkeit, die sowohl Gebäudeeigentümern als auch Errichtern von Brandmeldesystemen zugutekommt.

## Die Zentrale

Die Brandmeldezentralen werden in der Landessprache geliefert, verfügen über eine Benutzeroberfläche, eine Brandmeldersteuerung, zwei Hochleistungsringe, die bis zu 256 Teilnehmer in 512 Meldegruppen unterstützen, und ein 10-A-Netzteil. Sie verfügen standardmäßig über 4 überwachte Sirenen-/Brandmelderausgänge, die auch als frei programmierbare Ausgänge verwendet werden können. Darüber hinaus stehen 2 herkömmliche Relaisausgänge und 2 überwachte Ausgänge zur Verfügung, die paarweise arbeiten und für allgemeine Brand- und Störungszustände vorgesehen sind, sowie 2 benutzerkonfigurierbare Eingänge für Überwachung und Steuerung.

## Optionen

Das Zentrale unterstützt zusätzlich 2 Hochleistungsringkarten, die die Zentrale auf bis zu 512 Teilnehmer mit 4 zusätzlichen programmierbaren Ausgängen erweitern. Fügen Sie ein Netzwerkboard hinzu, um ein Netzwerk aus Brandmeldezentralen und Brandmeldezentralen-Repeatern mit maximal 64 Knoten/256 Ringen zu erstellen (einschließlich konventioneller Brandmeldezentralen und Brandmelder-Repeater-Zentralen mit bis zu maximal 64 konventionellen Meldegruppen). Und zu guter Letzt: Falls separate Meldegruppenanzeigen erforderlich sind, kann eine LED-Anzeigeplatine für 20 oder 40 Meldegruppen mit Brand-/Störungsanzeigen in der Zentrale oder Repeater montiert werden, mit viel Platz für benutzerdefinierten Text.

Hochleistungsring-PAK verfügbar, um die Ringleistung von 500 mA auf 800 mA zu erhöhen.

Kompatibel mit vorhandenen Ring-Teilnehmern und netzwerkkompatibel mit vorhandenen Zentralen, Repeatern (vorhandene und neue) und konventionellen Zentralen.

## Zulassungen und Konformitäten

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 / EN54-21
- WEEE / RoHS konform

# 2X-AF2-FB-PRT-P

## Adressierbare Brandmeldezentrale mit Benutzeroberfläche mit Feuerwehrsteuerung und Drucker, 2 Ringe, mit größerem Netzteil

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| User interface | With fire Brigade controls, With printer |
| Maximum system capacity (device count) | up to 32512 |
| Network size (nodes) | up to 64 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VAC |
| Operating voltage | 110 / 240 VAC (+10 %/-15 %) Netzanschlusskabeltyp: 3 x 1,5 mm² (Phase, Neutralleiter, Erde) |
| Current consumption | Nom. 0,6 / 1,3 A, max. 1,5 A / 3,15 A |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |
| Type and rating | 500 mA, erweiterbar auf 800 mA bei 37 VDC (28 bis 37 VDC) |
| Cable rating | Empfohlen 2-adrig 1,5 mm² Twisted Pair ; 52 Ohm / 500 nF ; max. 2 km |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | up to 512 |

### Input

| | |
|---|---|
| Input quantity | 2 |
| Input type and rating | Überwacht, maximale Belastung 150 mA |
| Programmable | 2 |
| Termination | 15 kOhm |

### Output

| | |
|---|---|
| Fire alarm signalling | 350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
| Fault signalling | 350 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
| Notification | 8 Sirenenausgänge |
| Supervisory voltage | Überwacht, 4, 750 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
| Auxilliary power | 1 rücksetzbar, 500 mA / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
| Programmable | Bis zu 8 (2 pro Ringkarte) / 21 bis 28 VDC (24 VDC nominal) |
| Termination | 15 kOhm |

### Standby battery

| | |
|---|---|
| Capacity | Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden) |
| Charging | 27,3 V bei 20ºC; 36 mV/ºC |
| Low battery warning threshold | 23,6 V DC ± 1 % bei 25 °C |
| Batteries supported in housing | Max. 2 x 12 V / 18 Ah (mitgelieferte Kabel verwenden) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Large |
| Physical dimensions | 446 x 536 x 164 mm (B x H x T) |
| Net weight | 10,7 kg (ohne Batterie) |
| Shipping weight | 13,4 kg |
| Colour | White (RAL 9003) |
| Mounting type | Surface mount |
| Cable entries | 18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 Wechselplatten (oben / unten / hinten) |
| Material | Steel (painted) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -5 bis +40°C |
| Storage temperature | -20 bis +50°C |
| Relative humidity | 10 bis 95 % nicht kondensierend |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30, nur für den Innenbereich geeignet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.