VV602-PLUS

Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/betalningsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8,6 mA

VV602-Plus

VV602-Plus är särskilt utformad för skydd av offentliga objekt, såsom uttagsautomater och serviceboxar. För att kunna hantera det knackande ljudet av kassetter som deponers i serviceboxar eller penningutlämningsfunktionen i uttagsautomater, har räkningskanalen utelämnats och ersatts av två integrationskanaler. Det ger fullt skydd dygnet runt utan några onödiga larm.

Överlägsen detektering

De seismiska detektorerna i VV600-Plus serien är konstruerade för att upptäcka försök till inbrott i valv, kassaskåp, serviceboxar, uttagsautomater och andra säkerhetsklassade objekt, såsom data- och arkivskåp. De reagerar på vibrationsmönster som är typiska för alla inbrottsverktyg, som hammare, borrar, diamantsågar, hydrauliska och termiska verktyg, som skärbrännare och termiska lansar. Detektorerna i VV600-PLUS-serien uppfattar vibrationer som uppträder inom en radie på 3-14 meter från monteringsstället, beroende på det skyddade objektets konstruktion och material.

Utmärkt skydd mot falsklarm

Runt det skyddade området tillåts fri rörelse utan risk för oönskade larm. För att uppnå denna höga grad av precision har samtliga detektorer "tre detektorer i en". För att skilja mellan störningar i omgivningen och verkliga angrepp av inkräktare analyseras signalfrekvens, varaktighet och amplitud via alla tre kanalerna (räkning, integrering och explosion). I slutändan ger det detektorer med enastående detektering och skydd mot falsklarm.

Testning och tillbehör

VV600 Plus-serien är försedd med två olika testfunktioner. Du kan välja mellan ett internt test av elektroniken i detektorn eller, med hjälp av testsändaren VT705P, funktionstesta detektorn och dess fysiska förbindelse med skyddsobjektet. För att uppnå högsta möjliga säkerhet finns ett komplett tillbehörsortiment för alla slags tillämpningar.



Detaljer

- Reagerar på alla kända typer av angrepp
- Avancerad signalbehandling skiljer mellan naturligt bakgrundsljud och verkliga angrepp
- Mycket låg strömförbrukning
- Två testalternativ
- Justerbar känslighet
- Fullständigt ingreppskydd
- Fullständigt tillbehörssortiment
- Enkel att installera

VV602-PLUS

Seismisk/vibrationsdetektor. Kassaskåp/betalningsautomater. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 8,6 mA

Tekniska specifikationer

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Cajas seguridad nocturna
Tamper protection	Temperature 84°C, drill shield, opening contact, pry-off contact
Alarm indication	LED-Tornillo de indicación no. 3
Low voltage alarm	7,5 V

Detection

Range	Radio de 3 a 14 m
Sensitivity adjustment	5 pasos de aprox. 6 dB cada uno

Inputs/outputs

Alarm contact	Relé sólido Form A, máxima resistencia serie 35 ohmios
Test output	Yes

Physical

Colour	Gris (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57