DF104

Procesador FlexZone-4 en caja de aluminio para 4 zonas.

El procesador FlexZone DF104 proporciona un aviso anticipado de intrusiones no deseadas en el perímetro y su ligero cable se instala fácilmente en la mayoría de las vallas con bridas para cables. El procesador DF104 proporciona hasta 4 zonas de detección independientes y se suministra en una caja estanca para exteriores, que puede montarse o fijarse fácilmente a cualquier superficie de soporte.

Cada procesador FlexZone posee conexiones para dos cables sensores que pueden llegar hasta 600m de longitud y conectarse independientemente para suministrar dos áreas distintas de cableado y hasta 4 zonas de detección. Todas las configuraciones y parámetros de detección de cada zona/área se programan con el software Universal Configuration Module (DF950-CM).

Los procesadores FlexZone pueden comunicar alarmas y estados de sistema a través de salidas de relé, ó opcionalmente a través de una red hacia un sistema de gestión de seguridad remoto. A diferencia de un sensor en un solo bloque, donde todos los eventos se suman a lo largo de la distancia de la valla (incluyendo los causados por situaciones medioambientales), FlexZone puede dividir los eventos en precisas y localizadas zonas (hasta 4), esto maximiza la sensibilidad en la detección a la vez, que reduce las falsas alarmas.



Detalles

- Procesamiento de cable sensor de hasta 600m.
- Hasta 4 zonas de detección independientes.
- Algoritmos adaptativos para eliminar ruidos medioambientales.
- Configuración con PC a traves de cable USB o red de datos.
- Modulo de audio incorporado.
- Parametros de detección configurables para cada zona independientemente.
- Salidas de rele incorporadas y tarjetas de comunicacion en red opcionales.
- Caja IP66, NEMA Tipo 4X.

DF104

Procesador FlexZone-4 en caja de aluminio para 4 zonas.

Especificaciones técnicas

General

Category	Câble de clôture microphonique FlexPI
Product type	FlexPI Steuereinheit

Physical

Material	Aluminium

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57