# VV600-PLUS

## Czujka sejsmiczna, skarbcowa

### Lepsza detekcja

Czujki sejsmiczne serii VV600 PLUS zostały zaprojektowane do wykrywania prób włamania do sejfów, bankomatów, kas czy wrzutni. Czujki te są w stanie wykryć charakterystyczne wibracje wytwarzane podczas wiercenia, kucia, cięcia (nawet jeśli cięcie odbywa się niekonwencjonalnymi narzędziami – urządzenia tnące sprężonym powietrzem czy wodą). Czujki wykrywają wibracje w promieniu od 3 do nawet 14 metrów w zależności od materiału, z którego wykonany jest chroniony obiekt.

### Doskonała odporność na fałszywe alarmy

Czujniki są zaprojektowane w taki sposób, aby naturalne wibracje związane z codziennymi działaniami człowieka nie powodowały fałszywych alarmów. Aby tak wysoki poziom odporności na fałszywe alarmy mógł mieć miejsce, każdy detektor zawiera "trzy czujniki w jednym". Oznacza to, że każdy czujnik analizuje otaczające go wibracje pod kątem trzech kryteriów: zliczania mniejszych wibracji, sumowania nieregularnych wibracji i wystąpienia silnej eksplozji. Czujki analizują na bieżąco częstotliwości odbieranych sygnałów, ich amplitudę oraz czas trwania i na tej podstawie rozróżniają sygnały pochodzące od działań niebezpiecznych do tych naturalnych, które są wynikiem zwykłych działań człowieka. W rezultacie czujki charakteryzują się doskonałą odpornością na fałszywe alarmy.

### Testowanie

Seria VV600 PLUS posiada dwie, niezależne funkcje testujące: automatyczną i ręczną. Użytkownik może wybrać pomiędzy wewnętrznym testem elementów elektronicznych czujki, a testem wykorzystującym nadajnik testu VT705P, który wykonuje zarówno funkcjonalny test czujki,
jak i jej fizyczny kontakt z chronionym obiektem.



### Szczegóły

- Umożliwia detekcję wszystkich znanych prób włamania
- Zaawansowane przetwarzanie sygnałów umożliwiające rozróżnianie sygnałów pochodzących z otoczenia i prawdziwych ataków
- Niski pobór prądu
- Dwie metody przeprowadzania testów
- Możliwość regulacji czułości
- Doskonałe zabezpieczenia sabotażowe
- Bogata oferta dodatkowych akcesoriów
- Prosta instalacja

# VV600-PLUS

## Czujka sejsmiczna, skarbcowa

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Safe, Vault |
| Tamper protection | Temperatura 84°C, proteção de perfuração, contato de abertura, contato de remoção |
| Alarm indication | LED - parafuso de indicação nr.3 |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 3 a 14 m de raio |
| Sensitivity adjustment | DIP switches |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Relé Forma A de estado sólido, 35 ohm de resistência máxima em série |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Cinzento (RAL 7035) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57